

SFORAZZINI



MONTEVARCHI

SFORAZZINI ANITA SNC DI SFORAZZINI
V.LOUIS PASTEUR ANG.V.F.LLI ALINARI
52025 MONTEVARCHI (AR)
Tel: +39055983212
Fax: +390559850075
e-mail: emanuele@sforazzini.it

Optoma

DS349



Proietta le presentazioni senza sforzo in qualsiasi momento del giorno con il luminoso DX349. Progettato per le aule riunioni, questo piccolo proiettore vanta la riproduzione dei colori accurata e fedele sRGB, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per fornire con un basso costo totale di proprietà.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante incorporato e di alimentazione USB. Perfetto per il collegamento dongle HDMI come il Google Chromecast e Optoma HDCast Pro (venduto separatamente) o un laptop, PC o lettore Blu-ray per la proiezione di immagini chiare con il suono. Proiettore portatile e leggero può essere installato o usato in movimento per le riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

Garanzia :
24 mesi

GENERALE

Tipologia	Business	Tecnologia	DLP	Lente incorporata	Sì	Silenziosità in esercizio	29 dB
Colore primario	Nero						

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico						
-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

IMMAGINE

Luminosità	3.300 ANSI lumen	Rapporto contrasto	22.000 :1	Formato	4:3	Widescreen	No
Risoluzione Nativa	SVGA (800x600)	Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)	Distanza proiezione min	1,2 Mt	Distanza proiezione max	12 mt
Dimensione immagine minima	0,71 mt	dimensioni Immagine massima	7,73 mt	Max Sync Rate (H)	91 Khz	Max Sync Rate (V)	120 hz
Altre caratteristiche	Single 0.55" XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments						

LAMPADA

Tipo di lampada	Al Mercurio	Potenza Lampada	190 W	Durata Lampada	7.000 Hr.	Durata Lampada mod. Economica	8.000
-----------------	--------------------	-----------------	--------------	----------------	------------------	-------------------------------	--------------

ZOOM

Fattore	1,1 x	Throw Ratio Minimo	1,94 :1	Throw Ratio Massimo	2,16 :1	Messa a Fuoco	Manuale
Correzione Trapezoidale	Manuale	Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0	Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0				

AUDIO

Modalità uscita	Mono	Altoparlanti	1	Potenza uscita	2 W		
-----------------	-------------	--------------	----------	----------------	------------	--	--

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No	Wireless	Opzionale	Rete Lan	No	Seriale (RS232)	Sì
-----------	-----------	----------	------------------	----------	-----------	-----------------	-----------

Display Port	No	Usb standard	0	Mini USB	0	
Connessioni Opzionali	USB-A Power			Memory Card	No	

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr	Ingresso Video Composito	1	Ingresso S-Video	0	Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso DVI	0	Ingresso HDMI	1	Ingresso MHL	0	Ingresso Audio RCA	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1						

CONNESSIONI USCITE

Uscita Component	0	Uscita Video Composito	0	Uscita VGA	1	Uscita HDMI	0
Uscita Audio Digitale	0	Uscita Audio Analogica	1	12V Trigger	No		

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	29,8 cm	Altezza	9,65 cm	Profondità	23 cm	Peso	2,17 kg
-----------	----------------	---------	----------------	------------	--------------	------	----------------

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No	Cavo alimentazione	Si	Foro per cavo di sicurezza	Si	Telecomando	Si
Puntatore Laser	No	Altro	cavo di alimentazione CA, cavo VGA, telecomando, batteria, scheda di avvio rapido, manuale utente CD				

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio	226 W	Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz	Temperatura min esercizio	5 °	Temperatura max esercizio	40
------------------------------	--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	------------	---------------------------	-----------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.